



GV2-LE



GV2-L

Автоматические выключатели GV2-LE и GV2-L с магнитным расцепителем для присоединения с помощью винтовых зажимов

GV2-LE: рукоятка управления, GV2-L: поворотная рукоятка управления

Стандартные мощности
трехфазных двигателей,
50/60 Гц, по категории AC-3
400/415 В 500 В 690 В

Номиналь-
ный ток

Ток магнит-
ного отклю-
чения
 $I_d \pm 20\%$

Используется
вместе
с тепловым
реле
перегрузки

№ по каталогу

Масса

400/415 В			500 В			690 В			А	А	ю ± 20 %	реже перегрузки		
Р	Icu	Ics (1)	Р	Icu	Ics (1)	Р	Icu	Ics (1)						
кВт	кА		кВт	кА		кВт	кА		А				кг	
0,06	★	★	—	—	—	—	—	—	0,4	5		LR2-K0302	GV2-LE03	0,330
0,09	★	★	—	—	—	—	—	—	0,4	5		LR2-K0304	GV2-LE03	0,330
0,12	★	★	—	—	—	0,37	★	★	0,63	8	или	LRD-03	GV2-L03	0,330
												LR2-K0304	GV2-LE04	0,330
0,18	★	★	—	—	—	—	—	—	0,63	8	или	LRD-04	GV2-L04	0,330
												LR2-K0305	GV2-LE04	0,330
—	—	—	—	—	—	0,55	★	★	1	13	или	LRD-04	GV2-L04	0,330
												LR2-K0305	GV2-LE05	0,330
0,25	★	★	—	—	—	—	—	—	1	13	или	LRD-05	GV2-L05	0,330
												LR2-K0306	GV2-LE05	0,330
—	—	—	—	—	—	0,75	★	★	1	13	или	LRD-05	GV2-L05	0,330
												LR2-K0306	GV2-LE05	0,330
0,37	★	★	0,37	★	★	—	—	—	1	13	или	LRD-06	GV2-L05	0,330
												LR2-K0306	GV2-LE05	0,330
0,55	★	★	0,55	★	★	1,1	★	★	1,6	22,5	или	LRD-05	GV2-L05	0,330
												LR2-K0307	GV2-LE06	0,330
0,55	★	★	0,55	★	★	—	—	—	1,6	22,5	или	LRD-06	GV2-L06	0,330
												LR2-K0307	GV2-LE06	0,330
0,75	★	★	1,1	★	★	1,5	3	75	2,5	33,5	или	LRD-06	GV2-L06	0,330
												LR2-K0308	GV2-LE07	0,330
0,75	★	★	1,1	★	★	1,5	4	100	2,5	33,5	или	LRD-07	GV2-L07	0,330
												LR2-K0308	GV2-L08	0,330
1,1	★	★	—	—	—	—	—	—	2,5	33,5	или	LRD-08	GV2-L08	0,330
												LR2-K0308	GV2-LE08	0,330
1,5	★	★	1,5	★	★	3	3	75	4	51	или	LRD-08	GV2-L08	0,330
												LR2-K0310	GV2-LE08	0,330
1,5	★	★	1,5	★	★	3	4	100	4	51	или	LRD-08	GV2-L08	0,330
												LR2-K0312	GV2-LE08	0,330
—	—	—	2,2	★	★	—	—	—	4	51	или	LRD-08	GV2-L08	0,330
2,2	★	★	3	50	100	4	3	75	6,3	78		LR2-K0312	GV2-LE10	0,330
2,2	★	★	3	★	★	4	4	100	6,3	78		LRD-10	GV2-L10	0,330
3	★	★	4	10	100	5,5	3	75	10	138		LR2-K0314	GV2-LE14	0,330
3	★	★	4	10	100	5,5	4	100	10	138		LRD-12	GV2-L14	0,330
4	★	★	5,5	10	100	—	—	—	10	138	или	LR2-K0316	GV2-LE14	0,330
												LRD-14	GV2-L14	0,330
—	—	—	—	—	—	7,5	3	75	10	138		LRD-14	GV2-LE14	0,330
—	—	—	—	—	—	7,5	4	100	10	138		LRD-14	GV2-L14	0,330
—	—	—	—	—	—	9	3	75	14	170		LRD-16	GV2-LE16	0,330
—	—	—	—	—	—	9	4	100	14	170		LRD-16	GV2-L16	0,330
5,5	15	50	7,5	6	75	11	3	75	14	170		LR2-K0321	GV2-LE16	0,330
5,5	50	50	7,5	10	75	11	4	100	14	170		LRD-16	GV2-L16	0,330
7,5	15	50	9	6	75	15	3	75	18	223		LRD-21	GV2-LE20	0,330
7,5	50	50	9	10	75	15	4	100	18	223		LRD-21	GV2-L20	0,330
9	15	40	11	4	75	18,5	3	75	25	327		LRD-22	GV2-LE22	0,330
9	50	50	11	10	75	18,5	4	100	25	327		LRD-22	GV2-L22	0,330
11	15	40	15	4	75	—	—	—	25	327		LRD-22	GV2-LE22	0,330
11	50	50	15	10	75	—	—	—	25	327		LRD-22	GV2-L22	0,330
15	10	50	18,5	4	75	22	3	75	32	416		LRD-32	GV2-LE32	0,330
15	50	50	18,5	10	75	22	4	100	32	416		LRD-32	GV2-L32	0,330

(1) В % от Icu.

★ > 100 кА.