

Платформа автоматизации Quantum

Процессорные адаптеры M1

Рекомендации по выбору

Тип

Процессорные адаптеры M1



ОЗУ

64 К

256 К

Флэш-память

256 К

Память для пользовательской логики

2,4 К

12 К

Память для данных

2 К

4 К

Время сканирования

1 мс/К

0,63 мс/К

1 мс/К

Тактовая частота

20 МГц

32 МГц

20 МГц

Точки ввода-вывода

2048

4096

Узлы ввода-вывода

До 2048 точек ввода-вывода с дополнительным адаптером Modbus Plus

80 с Modsoft
128 с Concept

Источник питания

Встроенный блок питания на базовом блоке ввода-вывода

Порты связи

1 порт Modbus (RS 232)

1 порт Modbus (RS 232)
1 порт Modbus (RS 485)

1 порт Modbus (RS 232)
1 шина ввода-вывода

IEC-совместимая выполняемая программа

Совместимость обеспечивается

Модель

171 CCS 700 00

171 CCS 700 10

171 CCS 780 00

171 CCS 760 00

Страница

48245/8



512 К

512 К

512 К для 171 CCC 980 20
1 Мб для 171 CCC 980 30

512 К

512 К для 171 CCC 960 20
1 Мб для 171 CCC 960 30

18 К

24 К

1 мс/К

0,3 мс/К

1 мс/К

0,3 мс/К

32 МГц

50 МГц

32 МГц

50 МГц

8192

До 2048 точек ввода-вывода с дополнительным адаптером Modbus Plus

80 с Modsoft
128 с Concept

1 порт Modbus (RS 232)
1 порт Modbus (RS 485)

1 порт Ethernet
1 порт Modbus (RS 485)

1 порт Modbus (RS 232)
1 шина ввода-вывода

1 порт Ethernet
1 шина ввода-вывода

Поставляется с 171 CCC 980 30

Совместимость
обеспечивается

Поставляется с 171 CCC 960 30

171 CCC 780 10

171 CCC 980 20/30

171 CCC 760 10

171 CCC 960 20/30